




Specyfikacja Philips LED Bezpieczeństwo Coreline BWC120 Valkoinen 14W 1800lm - 830 Ciepła Biel | 282x178mm - IP54 - Czujnik Światła

[Zobacz produkt](#)



## Product Details

EOC8 85194399

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 206963                         |
| EAN              | 8718291851943                  |
| Kod Producenta   | 85194399                       |
| Producent        | Philips                        |
| Nazwa producenta | BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 50000                          |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 14W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1800lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 95                                 |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Regulowana      | Nie                             |
| Rodzaj produktu | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                    |
| Połączenie oprawy      | SI [Złącze na wkręt blokowe] |
| Zastosowanie           | Na zewnątrz                  |
| Stopień ochrony IP     | IP54                         |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli               |
| Operating Temperature  | -20 to +50                   |
| Kolor Oprawy           | Biały                        |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)             |
| Kolor bańki            | Biały                        |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                          |
| Seria                  | BWC120                       |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 282 |
| Szerokość (mm) | 178 |
| Wysokość (mm)  | 134 |

## Sensor Information

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Typ sensora | Czujnik światła |
|-------------|-----------------|